

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA серии SG-C

Рулонные режущие плоттеры с сервоприводом

**до 1695 мм**

ширина резки

960 мм/с

линейная скорость

750 гс

усилие ножа

Возможности и особенности

Контурная резка

Для самоклеящихся плёнок и этикеток. Система ARM для автоматической контурной резки доступна в соответствующем исполнении.

Жёсткая конструкция

Корпус из алюминиевого сплава, торцевые крышки ABS и сварная стальная стойка. Режущая головка с четырьмя роликами.

Работа с компьютером

Прямое подключение USB без отдельного драйвера. Dragon Cut, плагины CorelDRAW / Illustrator; поддержка Mac с Dragon Cut.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA серии SG-C

Модели	SG-C720II / C720IIP; SG-C1400II / C1400IIP; SG-C1800II / C1800IIP
Максимальная ширина материала	720 / 1400 / 1800 мм
Максимальная ширина резки	610 / 1295 / 1695 мм
Линейная скорость резки	До 960 мм/с
Привод	Сервомотор постоянного тока
Максимальное усилие	750 гс
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Повторяемость	0,082 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Скорость двигателя	0-3000 об/мин
Процессор	64-DSP (обозначение производителя)
Интерфейсы	USB / RS-232
Программное обеспечение	Dragon Cut; плагины CorelDRAW / Illustrator
ОС из каталога	Windows 7 / 8 / 10; Mac с Dragon Cut
Мощность	150 Вт
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Стойка и приёмная корзина	В комплекте для трёх форматов
Габариты C720 (Д × Ш × В)	930 × 230 × 285 мм
Габариты C1400 (Д × Ш × В)	1610 × 230 × 285 мм
Габариты C1800 (Д × Ш × В)	2010 × 230 × 285 мм
Упаковка C720	1030 × 350 × 490 мм
Упаковка C1400	1710 × 350 × 490 мм
Упаковка C1800	2100 × 400 × 550 мм
Масса нетто / брутто C720	25 ± 10 / 27 ± 10 кг
Масса нетто / брутто C1400	35 ± 10 / 42 ± 10 кг
Масса нетто / брутто C1800	47 ± 10 / 68 ± 10 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся плёнки, этикетки и другие материалы для плоттерной резки.



Примечания

Значения через «/» для ширины указаны в порядке С720 / С1400 / С1800. Совместимость ОС приведена по исходному каталогу; для актуальной системы нужна проверка.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.